

QUAZAR LASERBOARD

LEÍRÁS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LASERBOARD

Teljes értékű lézertechnológiás vezeték nélküli billentyűzet okostelefonokhoz, tabletekhez. Android és iOS kompatibilis eszköz. Telepítést nem igényel, egyszerűen párosítsd Bluetoothon keresztül az eszközöddel és azonnal használható. Rendkívül kompakt, stílusos és egyben innovatív eszköz. Kérj egy frissítő, forró kávét a kedvenc helyeden, csatlakoztasd a QuazarLaserkeyboardot az okoseszközödhöz Bluetoothon keresztül és chatelj, írd, levelezz stílusosan bárhol, bármikor. Az asztalra kivetített QUERTY billentyűzet érzékeli a leütéseket, melyek azonnal megjelennek a képernyőn, mintha csak egy normál vezetékű klaviatúra használná. Ha szeretnéd, külön beállíthatod, hogy hanggal jelezz vissza a leütések számát. Ehhez nem kell más, csak egy matt, sima és tiszta felület. Jó lenne legelőlni az előadást, amit a fősikolán/egyetemen vettél fel a telefonodra, vagy amit egy interjú során rögzítettél? A QuazarLaserKeyboarddal ez is lehetséges. Használd a hangszóróját és géped le az anyagot. Legyél bárhol, bármikor válaszra, írásra kész.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

- > kompakt és ultra-hordozható, hogy mindig úton lehess
- > Angol QWERTY billentyű elrendezés
- > Egyszerű csatlakozás Bluetooth 3.0 HID profil vagy USB segítségével
- > Litium-ion polimer újratölthető akkumulátor, mini-B típusú töltő csatlakozás
- > Kompatibilis a legújabb operációs rendszerekkel:
Windows XP/VISTA/7, Windows Phone 7, IOS4/5/6(iPhone and iPad) Android 3.1 újabb, Mac OS X.

A CSOMAG TARTALMA

Lézer billentyűzet
USB kábel
Használati útmutató

MŰKÖDÉSI ELV

Amikor a QuazarLaserKeyboard használata közben megérintjük a kivetített klaviatúrát, akkor az infravörös réteg folytonossága megszakad. Ez infravörös tükröződést hoz létre, melyet érzékel egy 3 dimenziós érzékelő. A QuazarLaserKeyboard rendszere ezekhez koordinátákat rendel. Ezek a koordináták maguk a betűk, melyek azonnal megjelennek a párosított eszköz kijelzőjén, ha elég gyors vagy, akkor percnként akár 350 karakter gyorsasággal. Ehhez nem kell más csak egy sík, matt felület és máris megkezdheted a gépelést. Mindössze arra kell csak figyelned, hogy a leütéseket ne takard ki a LaserKeyboard érzékelője elől.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ne tedd ki a készüléket hosszabb időre közvetlen napsütésnek, tartsd távol hőforrásoktól.
2. Olyan helyen, ahol hirtelen, vagy szélsőséges hőmérséklet ingadozások fordulnak elő, fennáll a készülék hibás működésének a veszélye.
3. Durva erőfelfejtés, vagy a készülék megütése a készülék rongálódásához vezethet, és semmissé teszi a garanciát.
4. A biztonság érdekében és a rongálódás elkerüléséhez csak a kapott, erre a célra szolgáló mini-USB-USB kábelt használd.
5. Tilos a készüléket szétbontani, vagy átalad szervizelni. Ha így teszel, elektromos áramütés érhet és érvénytelenítetd a garanciát is.
6. Semmilyen tárgyat ne helyezz a fő egység és a lézeres kivetített billentyűzet közé.
7. Ne használj a készüléket egyenetlen, vagy szabálytalan felületen. Helyezd a készüléket sík felületre. Ne tedd olyan asztalra, vagy felületre, ami átlátszó, vagy tükröként viselkedhet.

HASZNÁLATKOR KERÜLD EL

1. Közvetlen napsütést
2. Alacsony színhőmérsékletű fényforrás használatát, mint pl. wolfram-, halogén-, vagy izzólámpát mivel ezek infravörös fénytartalmá megzavarja a készülék infravörös érzékelőjét
3. Egyenetlen, szabálytalan felület használatát. Helyezd a terméket egyenes, matt felületre.
4. Ne tegyél semmilyen tárgyat a főegység és a kivetített lézer billentyűzet közé.

KIVETÍTETT BILLENYŰZET



LASERBOARD HASZNÁLATA, CSATLAKOZÁS

Ezt a terméket billentyűzetként használható Bluetooth HID vagy USB HID kapcsolaton keresztül. A készülék kompatibilis az összes USB HID képes operációs rendszerrel, az

USB HID csatlakozás lehetővé teszi a plug-and-play csatlakoztatást külön meghajtó telepítése nélkül.

4.1 USB HID csatlakoztatási utasítások

- > csatlakoztasd a lézer billentyűzetet és a gazda gépet a kapott USB kábel segítségével, a gazda gépnek támogatnia kell az USB HID protokollt.
- > Kapcsold be a lézer billentyűzetet.
- > A zöld LED a helyes működést jelzi. Ha a LED pirosan villog, éppen töltést végez.

4.2 Bluetooth HID csatlakoztatási utasítások

Csatlakozás Bluetooth HID segítségével;
Kompatibilis az összes Microsoft operációs rendszerrel, IOS4/5/6(iPhone and iPad), Android 3.1 Up, Mac OS X
A lézer billentyűzet támogatja a Bluetooth HÍD protokollt, csatlakoztatásához nincs szükség külön meghajtó telepítésére. Mindössze a készülékkel kell egy alkalommal párosítani, ekkor automatikusan megjegyzi a párosítást.

Hogyan csináld (PC vagy PAD)

- > Térképezd fel a gazda gépedről (PC, vagy PAD) a Bluetooth eszközt
- > IOS készüléken tapints rá a Settings-General-Bluetooth gombokra

Az ON gombra tapintással kapcsold be a Bluetooth funkciót. AZ iPhone/iPad most keresni fogja a párosítható eszközt => LaserKeyboard a lent látható módon

- > Kattints a " Laserkeyboard " feliratra a párosításhoz

A sikeres párosítást a "Connected" üzenet jelzi, a kék színű LED nem villog tovább.

Hogyan csináld (Androidhoz)

- > Navigáld az Androidon a következőképpen:
Home -> Main Menu -> Settings -> WIRELESS & NETWORKS -> Bluetooth.
- > Kapcsold be az Androidon a Bluetooth funkciót. Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, ugyanezen a képernyő tapints a „Scandevices” (készülékek keresése) funkcióra.

- > Sikeres párosítás után a "Lézer billentyűzet csatlakoztatva" felirat jelenik meg az Android készüléken.

A leütések hangojának beállítása

- > Tartsd lenyomva az "FN" gombot, majd nyomd le a bal nyíl gombot a hangerő növeléséhez
- > Tartsd lenyomva az "FN" gombot, majd nyomd le a jobb nyíl gombot a hangerő csökkentéséhez
- > „FN+P” gombok lenyomásával ki tudja kapcsolni a hangot

> Új készülékhez való párosítás

- > Ha a felhasználó egy másik készülékhez akar párosítani, törölni kell az előzőleg párosított készüléket az " FN+B " gombok lenyomva tartásával a kivetített billentyűzetten.
- > Tartsd lenyomva az "FN+B" gombokat, a készülék egy „bip” hang kiadása után párosítási állapotba lép, majd kapcsold le és indítsd újra egyszer a készüléket. Más gazda gépnek lehetősége van felfedezni a készüléket.
- >> A villogó kék LED azt jelenti, a készülék készen áll a párosításra

MEGJEGYZÉS

Megjegyzés: amikor a " SHIFT " gombot valamelyik shift felső gombbal együtt nyomod meg, a két gombot a jobb és bal oldali ujjaddal nyomd egyszerre és tartsd lenyomva, mivel ugyanannak a kéznek a két ujját használva az egyszerre lenyomáshoz esetleg blokkolni fogja az érzékelő fényét.

LASERBOARD FELTÖLTÉSE:

A készülék oldalán található egy micro USB bemenet, ezen keresztül lehet tölteni, ha a benne lévő akkumulátor lemerül. Csatlakoztasd a csomagban található micro USB / USB kábel micro végét a laserboardmicro aljzathoz, a 2.0 USB-t pedig számítógéped / powerbank-ed / 220V-os hálózati adaptered 2.0-ás USB aljzatába. A töltéshez szükséges 1A 5V. A töltést villogó piros led jelzi. Teljesen feltöltött állapotban a led folyamatosan világít.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

- A készülék nem igényel karbantartást.
- A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez kapacitásvesztést okozhat.
- Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelyiségben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat.
- Kerülje a 100%-ban történő lemerítést (üres állapotban hónapokig használaton kívül), mert ún. mély merültségi állapotot hozhat létre. Ilyen esetben a cella tönkremegy.

- A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó!
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet.
- Tisztításához csak egy száraz vászontörölkőt használjon. Erősebb szennyeződéseknel a tisztító törölkőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze.
- Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó



FCC MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének előírásaival. Működésére az alábbi feltétel vonatkozik

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciákat, és
- (2) A készüléknek el kell viselnie bármely zavarást, ideértve azokat az interferenciákat is, melyek esetleg hibás működést eredményeznek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy olyan változtatások, vagy módosítások, melyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenné teheti azt a felhasználónak adott meghatalmazást, hogy ezt a készüléket működtetheti.

FCC B osztályra vonatkozó közlemény

Megjegyzés: A készüléket tesztelték, és megállapították, hogy eleget tesz az FCC szabályok 15. részében a B osztályú digitális eszközökre megadott határérték előírásoknak. Ezeknek a határértékeknek a célja, hogy elvárható védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen, amikor lakott területen használják őket. Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ, és sugározhat ki, és amennyiben nem az előírásoknak megfelelően telepítik és használják, megzavarhatja a rádió alapú kommunikációkat. Ezzel együtt sem garantálható, hogy egy adott telepítéskor biztosan nem fordul elő interferencia. Ha azt tapasztalják, hogy a készülék káros interferenciát okoz a rádió, vagy televízió vételben (ezt meg lehet állapítani a készülék ki, majd bekapcsolásával), a felhasználónak meg kell próbálnia az interferencia megszüntetését a lenti megoldások közül egynek, vagy többnek az alkalmazásával:

- Fordítsd el vagy helyezd át a vevőantennát.
- Növelj a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztasd a készüléket egy olyan hálózati aljzatba, ami más körön van, mint amit a vevőkészülék használ.
- Kérje ki a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió- / televíziószerező tanácsát.

GARANCIA

A Power Bank rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

PARAMÉTEREK

Bluetooth verzió: 3.0

Kompatibilitás: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac OSX / Android 3.1, vagy fejlettebb

Billentyűzet: QWERTY

Méret: 38 x 75 x 18 mm Nettó súly: 47 g

Alapanyag: Plasztik

Felismerési gyorsaság: 350 karakter percenként

Tartozékok: USB kábel / Magyar nyelvű használati utasítás

Tápforrás: 1A 5V

Beépített akkumulátor: Polimer tölthető akkumulátor, 700 mAh (Max) @3,7V

Akkumulátor működési idő: 120 perc, töltési idő: 200 perc

TANUSÍTVÁNYOK

• CE

• FCC



• FDA: CLASS II

• ISO 9001

• ROHS



Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!